

# CF117-SLDM

## Yamaha V-Max 2009-

### Kit pro levou stranu

| ID | Popis                 | Kat.č. | ks |
|----|-----------------------|--------|----|
| 1  | Rám                   | CF117  | 1  |
| 2  | Plastová krytka M10   | X4     | 2  |
| 3  | Šroub M10x100x1,25    | 892    | 1  |
| 4  | Dural. váleček d=46mm | 1295   | 1  |
| 5  | Šroub M10x70x1,25     | 898    | 1  |
| 6  | Dural. váleček d=15mm | 1294   | 1  |
| 7  | Šroub M10x55          | 1002   | 1  |
| 8  | Dural. váleček d=20mm | 10     | 1  |
| 9  | SLDM adaptér          | 537/B  | 1  |
| 10 | Šroub M6x20           | 1024   | 2  |
| 11 | Podložka M6           | 1023   | 2  |
| 12 | Slider                |        | 1  |

### Kit pro pravou stranu

| ID | Popis                 | Kat.č. | ks |
|----|-----------------------|--------|----|
| 1  | Rám CF117             |        | 1  |
| 2  | Plastová krytka M10   | X4     | 2  |
| 3  | Šroub M10x85x1,25     | 934    | 1  |
| 4  | Dural. váleček d=11mm | 461    | 1  |
| 5  | Šroub M10x70x1,25     | 898    | 1  |
| 6  | Dural. váleček d=15mm | 1294   | 1  |
| 7  | Šroub M10x55          | 1002   | 1  |
| 8  | Dural. váleček d=20mm | 10     | 1  |
| 9  | SLDM adaptér          | 537/B  | 1  |
| 10 | Šroub M6x20           | 1024   | 2  |
| 11 | Podložka M6           | 1023   | 2  |
| 12 | Slider                |        | 1  |

**Doporučujeme použít středně silné lepidlo na závity.**

### Instrukce :

- 1.) Na levé straně nejprve demontujte vrchní origo šroub M10 a přední šroub M10 ve střední části.
- 2.) Poté, pomocí šroubu M10 ID.5 a dural. válečku ID.6 připevněte vrchní část rámu(zatím šrouby nedotahujte)
- 3.) Následně pomocí šroubu M10 ID.3 a dural. válečku ID.4 připevněte spodní část.
- 4.) Nyní oba šrouby dotáhněte.
- 5.) Na šroub M10 ID.7 nasadte SLDM adaptér ID.9, váleček ID.8 a tuto sadu našroubujte do závitu na rámu.
- 6.) Na závěr připevněte slider ID.12, pomocí šroubu M8 ID.10 a podložky M8 ID.11.
- 7.) Stejným způsobem postupujte na pravé straně.





Šroub M10 ID.5  
+ váleček ID.6 +  
+ krytka M10  
ID.2

Šroub M10 ID.7 +  
adaptér SLDM ID.9 +  
váleček ID.8 + slider  
ID.12 + 2x šroub M8  
ID.10 + podložka M8  
ID.11

Šroub M10 ID.3 +  
váleček ID.4 +  
krytka M10 ID.2

